

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO ELÉTRICO

POLICLÍNICA PASSARÉ

ÍNDICE

1. Introdução.....	3
2. Caraterística da Edificação.....	3
3. Documentação do Projeto.....	3
4. Normas.....	3
5. Descrição geral da instalação.....	4
5.1 Entrada de Energia.....	4
5.2 Medição.....	4
5.3 Proteção.....	4
5.4 Aterramento.....	4
5.5 Para - Raios.....	4
5.6 Transformador.....	5
5.7 Grupo Gerador.....	5
5.8 Tanque Diesel.....	5
5.9 Operadoras de Telecomunicações.....	6
6. Descrição geral das cargas.....	6
7. Cálculo da demanda da SE e do Grupo Gerador.....	6
7.1 Iluminação e Tomadas.....	6
7.2 Aparelhos de Aquecimento.....	7
7.3 Aparelhos de Ar Condicionado.....	7
7.4 Bombas.....	7
7.5 Elevadores.....	7
7.6 Motores.....	7
7.7 Outras Cargas.....	8
7.8 Cálculo.....	8
7.9 Proteção.....	8



DADOS DA OBRA

Cliente: Prefeitura Municipal de Fortaleza
Endereço: Av: Juscelino Kubistchek s/n - Fortaleza CE
Obra: Policlínica Passaré

1. Introdução

O presente memorial tem o objetivo de descrever as soluções técnicas dadas para o projeto de instalação elétrica da Policlínica Passaré.

2. Característica da Edificação

Acréscimo

Ramo de Atividade:	Outras Atividades Relacionadas com a Saúde
Previsão de Ligação:	dez/15
Ramal de Entrada	Subterrâneo
Carga Instalada	452,03 KW
Potência Demanda Trafo 01	242,55 kVA
Trafo Adotado	300 kVA

3. Documentação do Projeto

PR-1 PR - 01_02 - S.E.
 PR-2 PR - 02_02 - S.E.

4. Normas

NBR 14039/2004 - Instalações Elétricas de Media Tensão
 NT002/2011 R-03 - Fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição - COELCE



5. Descrição geral da instalação

5.1 Entrada de Energia

O fornecimento de energia elétrica será feito pela COELCE em média tensão. O ponto de entrega será em poste 300/10,5 e o ramal de entrada será subterrâneo, conforme NT-002/2011 R-03.

5.2 Medição

A medição será feita conforme as normas e padrões da COELCE.

5.3 Proteção

A proteção em MT será feita por uma chave seccionadora tripolar (400A - 15kV-NI 95kV) com fusível limitador HH 25A

Já a proteção em BT será feita por um disjuntor tripolar termomagnético 500A-25kA

5.4 Aterramento

O sistema de aterramento para a estrutura do poste de entrada e da SE abrigada será feito por: 18 hastes verticais de 3/4" x 3,00m distantes 3m uma da outra, a malha terá disposição retangular e o condutor de interligação das hastes será de cobre nu de 50mm². (Já Existente)

A resistência da malha de terra não poderá ultrapassar 10 ohms em qualquer período do ano

5.5 Para - Raios

Os para - raios instalados no poste 300/10,5 e na SE são do tipo: Resistor Não Linear, 12kV, 10kA, NI 95kV.



5.6 Transformador

O Transformador a ser instalado na SE para o acréscimo de carga possui as seguintes características:
Transformador Trifásico, Tensão Primária 13.800V, Tensão Secundária 380/220V, c/ derivação 13.800/13.200/12.600, Triângulo Primário, Estrela com Neutro Acessível Secundário, 15kV, 60Hz, à Seco.

Potência:

Trafo: 300kVA - Z% 4,5

5.7 Grupo Gerador

Utilizaremos para a policlínica 01 Grupo Gerador com as seguintes características:

Gerador com interrupção na transferência de cargas, não sendo permitido o paralelismo entre o gerador e o sistema elétrico COELCE, sendo exigida uma chave com intertravamento mecânico ou eletromecânico visível, capaz de evitar o paralelismo. Dimensionado para atender toda a carga da SE:

Será instalado uma Unidade de Supervisão de Corrente Alternada – USCA, possuindo no mínimo as funções de proteção : 27 (subtensão), 27N (Subtensão do Neutro), 46 (desequilíbrio de corrente de fase), 59 (sobretensão).

Os ajustes das funções de proteção, neste tipo de geração, será de responsabilidade do cliente

Potência: 313kVA (Standby) - 281KVA (Prime)

Tensão: 380/220V

Frequência: 60Hz

nº Fase: 3

Proteção: Disjuntor Termomagnético Tripolar 500A-25kA

Condutor: 3x 3n300(150)T150mm² - Classe 1kV

Autonomia: 10 horas para o tanque de 300 litros

Carga Alimentada: Toda a Carga Instalada do Trafo de 300KVA

5.8 Tanque Diesel

O tanque de armazenamento de óleo diesel está localizado na base do grupo gerador e possui a capacidade para 300 Na sala do grupo gerador também possui um tanque para a contenção do óleo diesel conforme o projeto



5.9 Operadoras de Telecomunicações

Há sinal de telecomunicação no ponto de entrega. Operadoras: Claro, Oi, Tim e Vivo

6. Descrição geral das cargas

Descrição	CARGAS (W)					
	QGBT					TOTAL
Ilum. Inc.						0,00
Ilum. Desc.	142.734,28					142.734,28
Tomadas						
Outros	195.000,00					195.000,00
Ar Cond.	110.800,00					110.800,00
Bomba	3.498,00					3.498,00
Aquec.						0,00
Elevador						0,00
TOTAL	452.032,28					452.032,28

7. Cálculo da demanda da SE e do Grupo Gerador

$$D = \left(\frac{0,77}{F_p} a + 0,7b + 0,95c + 0,59d + 1,2e + F + G \right) \text{ kVA}$$

D - demanda total de instalação, em kVA;

a - demanda das potências, em kW, para iluminação de uso geral calculada conforme Tabela 3 - NT002/2011 R-03;

Fp - fator de potência da instalação de iluminação e tomadas.

b - demanda de todos os aparelhos de aquecimento, em kVA, calculada conforme Tabela 4 - NT002/2011 R-03;

c - demanda de todos os aparelhos de ar condicionado, em kW, calculada conforme Tabela 5 - NT002/2011 R-03;

d - potência nominal, em kW, das bombas d'água do sistema de serviço da instalação;

e - demanda de todos os elevadores em kW, calculada conforme Tabela 6

O valor de F deve ser determinado pela expressão:

$$F = \sum (0,87 P_{nm} \times F_{ux} F_s)$$

Pnm - potência nominal dos motores em cv utilizados em processo industrial;

Fu - fator de utilização dos motores, fornecido na Tabela 7; - NT002/2011 R-03

Fs - fator de simultaneidade dos motores, fornecidos na Tabela 8 - NT002/2011 R-03;

G - outras cargas não relacionadas em kVA.

7.1 Iluminação e Tomadas

Potência Total (W)	
Iluminação	142.734,28
Tomadas	

Fator de Demanda = 0,4 p/ os primeiros 50kw
0,2 p/ o que exceder de 50kw

a = 38,55 kW



7.2 Aparelhos de Aquecimento

Número de aparelhos de aquecimento: 0

b = 0,00 kVA

7.3 Aparelhos de Ar Condicionado

Número de aparelhos de ar condicionado: 63

Potência total (W): 110.800

Fator de demanda: 0,70

c = 77,56 kW

7.4 Bombas

Número de bombas: 5

Potência total (W): 3.498

Fator de demanda: 1,00

d = 3,50 kW

7.5 Elevadores

Número de elevadores: 0

Potência total (W): 0

e = 0 kW

7.6 Motores

Potência nominal do motor (Pnm): cv

Fator de utilização (FU):

Fator de Simultaneidade (FS):

F = 0 kW



7.7 Outras Cargas

Carga Instalada: 75,00 KW
 Fator de Pot.: 0,8
 Fator de Demanda: 0,55

(Raio X)

Carga Instalada: 75,00 KW
 Fator de Pot.: 0,8
 Fator de Demanda: 0,55

(Tomografia)

Carga Instalada: 30,00 KW
 Fator de Pot.: 0,85
 Fator de Demanda: 0,55

(Mamografia)

Carga Instalada: 15,00 KW
 Fator de Pot.: 1
 Fator de Demanda: 0,8

(2 Trafos Isoladores)

G= 134,54 kVA

7.8 Cálculo

$$D = \left(\frac{0,77}{Fp} a + 0,7b + 0,95c + 0,59d + 1,2e + F + G \right) \text{ kVA}$$

Onde: Fp = 0,92

Demanda

D= 242,55 kVA

Trafo Adotado de 300 kVA

7.9 Proteção

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times 380}$$

I = Corrente em A

P= potência demanda em kVA

I = 455,8 A
 Proteção = 500 A - 25kA
 Condutor fase = 3x400 mm² - 1kV / XLPE
 Condutor neutro e terra = (185)T185 mm² - 1kV / XLPE

Raphael Melo Leite

RAPHAEL MELO LEITE
 ENG. ELETRICISTA - RNP 0605723966

